

# TouchBoard G80-11900



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

## Tastiera compatta con touchpad integrato

La TouchBoard multifunzione è la soluzione ideale quando, nonostante lo spazio ridotto, non volete o non potete rinunciare alle funzioni di un "mouse". È in particolare nell'utilizzo industriale "pesante" che questa tastiera Cherry dà prova delle sue potenzialità. Unisce qualità e durata insuperabili con un touchpad preciso e comodo da azionare.

## Vantaggi decisivi

- Tasti singoli con contatti Gold Crosspoint (tecnologia MX)
- Progettato per uso continuato - oltre 50 milioni di battute a tasto
- Resistente ed affidabile
- A ingombro ridotto ed ergonomico
- Ideale per spazi ridotti e applicazioni da 19"
- Utilizzabile con driver standard del sistema operativo
- Tastiera USB: i seguenti tasti possono essere programmati a piacimento su 3 livelli (pressione singola, in combinazione con "STRG", in combinazione con "SHIFT") tramite il software KeyM@n (software macro): tasti di funzione "F1"- "F12", "INSERISCI", "ELIMINA", "POSIZIONE1", "FINE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "STAMPA", "PAUSA", virgola e zero nel settore numerico.

## Dati tecnici:

### Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Colore alloggiamento:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Colore tasti:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Peso (prodotto):

ca. 1000 g

### Peso totale (con imballo):

ca. 1200 g

### Lunghezza cavo:

ca. 1,75 m

### Temperatura di magazzino:

da -20°C a 60°C

### Temperatura di esercizio:

da 0°C a 50°C

### Corrente assorbita:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Connessione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Autorizzazioni del prodotto:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Requisiti di sistema:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Dotazione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Dimensioni (prodotto):

ca. 415 x 193 x 37 mm

### Dimensioni imballo:

ca. 447 x 250 x 45 mm

### Affidabilità:

- MCBF > 10 miliardi di pressioni
- MTBF > 874.000 ore

### Touchpad:

- Risoluzione: 1000 dpi
- Numero di tasti: 2

### Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: MX
- Durata dei tasti standard: > 50 milioni di pressioni
- Caratteristica di azionamento: Lineare
- Tecnologia diciture: Laser
- Layout diciture: Standard
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 66
- Numero di cartoni per pallet: 2

### Durata della garanzia:

2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

## Varianti di realizzazione:

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connesione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
1	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
2	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMBE-2	Belgio	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
3	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
4	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMCH-2	Svizzera	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
5	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
6	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDE-2	Germania	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
7	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
8	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDK-2	Danimarca	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
9	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
10	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMES-2	Spagna	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
11	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	104
12	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	104
13	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
14	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMFR-2	Francia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
15	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connesione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
16	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGB-2	UK	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
17	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGR-0	Grecia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
18	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGR-2	Grecia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
19	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
20	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMIT-2	Italia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
21	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMNO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
22	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMNO-2	Norvegia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
23	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
24	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMPO-2	Portogallo	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
25	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	104
26	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMRB-2	Inglese (USA) / cirillico	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	104
27	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMSF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
28	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMSF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
29	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMTS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105
30	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMTS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	105

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
31	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
32	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMBE-2	Belgio	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
33	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
34	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMCH-2	Svizzera	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
35	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
36	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-2	Germania	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
37	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
38	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDK-2	Danimarca	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
39	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
40	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMES-2	Spagna	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
41	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
42	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
43	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
44	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	Francia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
45	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
46	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGB-2	UK	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
47	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGR-0	Grecia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
48	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGR-2	Grecia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
49	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
50	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMIT-2	Italia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
51	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMNO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
52	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMNO-2	Norvegia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
53	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
54	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMPO-2	Portogallo	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
55	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
56	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMRB-2	Inglese (USA) / cirillico	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
57	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMSF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
58	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMSF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
59	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMTS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
60	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMTS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
61	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
62	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Belgio	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
63	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
64	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Svizzera	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
65	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
66	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Germania	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
67	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDK-0	Danimarca	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
68	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDK-2	Danimarca	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
69	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
70	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	Spagna	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
71	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	104
72	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	104
73	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
74	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	Francia	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
75	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
76	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
77	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGR-0	Grecia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
78	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGR-2	Grecia	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
79	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
80	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMIT-2	Italia	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
81	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMNO-0	Norvegia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
82	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMNO-2	Norvegia	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
83	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMPO-0	Portogallo	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
84	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMPO-2	Portogallo	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
85	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	104
86	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMRB-2	Inglese (USA) / cirillico	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	104
87	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMSF-0	Svezia / Finlandia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
88	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMSF-2	Svezia / Finlandia	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
89	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMTS-0	Repubblica Ceca	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
90	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMTS-2	Repubblica Ceca	nero	nero	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105